

# SUPER FOX

Cercas eléctricas ®

## CONTROLADOR SOLAR 12 V SUPER FOX®



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPER FOX ®

Marca

Referencias:

10 Amp 12 v	40039
20 Amp 12 v	40028
30 Amp 12 v	40037

	CON EMPAQUE	SIN EMPAQUE
Largo:	19.3 cm	18.5 cm
Ancho:	11.7 cm	11.3 cm
Alto:	4.6 cm	4 cm
Peso:	303.6 gr	260.2 gr

- Capacidad de corriente máxima de 10, 20,30 Amp.
- Regleta de conexión de 30 Amp.
- Indicador de voltaje digital.
- Indicadores luminosos de estado de la batería.
- Fusible de protección para la batería 10, 20,30 Amp.
- Fusible de protección para salida 10, 20,30 Amp con identificador luminoso de alarma de corto circuito.
- Control automático de voltaje.
- Nivel mínimo de voltaje de batería: 11V aprox.  descargada (Voltaje en que se debe desconectar todo para cargar la batería).
- Nivel de carga máxima en la batería: 13.7V  cargada (Voltaje en que se debe desconectar el panel para evitar sobrecarga)